



# LBB 4560 Şarj Üniteleri



Şarj üniteleri LBB 4540 Cep Alıcılarını şarj etmek ve saklamak için kullanılır.

## Fonksiyonlar

### Kontroller ve Göstergeler

- Açma/Kapama anahtarı
- Alıcılarda şarj durum göstergesi

### Ara bağlantı

- Çevre geçiş özellikli ana şebeke girişi; erkek ve dişi Avrupa tipi ana şebeke soketi
- 56 şarj kontağı LBB 4540 alıcılarla uyumlu

## İçerdiği parçalar

Miktarı	Parça
1	LBB 4560 Şarj Ünitesi
1	Ana şebeke kablosu

- ▶ 56 alıcı için kullanılabilir
- ▶ Evrensel şebeke gücü özelliği, tüm dünyada kullanılabilmesine olanak sağlar
- ▶ Hızlı şarj: 1 saat 45 dakika içinde

## Teknik Spesifikasyonlar

### Elektriksel

Ana şebeke gerilimi	90 - 260 V, 50 - 60 Hz
Güç tüketimi	270 W (56 alıcı şarjı)
Güç tüketimi (bekleme)	17 W (şarj ünitesinde alıcı yok)

### Mekanik

Montaj LBB 4560/50	Duvara montaj için vidalar ve fişler dahildir
Boyutlar (Y x G x D) LBB 4560/00	230 x 690 x 530 mm (9 x 27 x 21 inç)
LBB 4560/50	130 x 680 x 520 mm (5 x 27 x 20 inç)
Alıcılar hariç ağırlık LBB 4560/00	15.5 kg (34 lb)
LBB 4560/50	11.2 kg (25 lb)
56 alıcı dahil ağırlık LBB 4560/00	22.3 kg (49 lb)
LBB 4560/50	18.0 kg (40 lb)
Renk	Siyah ve gri

## Sipariş Bilgileri

**LBB 4560/00 Şarj Kutusu**  
kullanım için

## Sipariş Bilgileri

**LBB 4560/50 Şarj Kabini**  
kurulum için

**Turkey:**  
Bosch Güvenlik Sistemleri / Türkiye  
Satış Ofisi  
Ahi Evran Cad. N:1  
Polaris Plaza K:22  
Maslak - İstanbul  
Phone: +90 212 335 0660  
Fax : +90 212 346 0042  
[www.boschsecurity.com/tr](http://www.boschsecurity.com/tr)

**Represented by**