



INT-TX Vericiler



Verici, Integrus sisteminin temel ögesidir. Analog veya dijital girişi alır, bu sinyalleri taşıyıcı dalgalara çevirir ve bu taşıyıcı dalgaları odada bulunan yayıcı üniteye aktarır.

Fonksiyonlar

- Müziğin ara durumunda kanallara dağıtımı için yardımcı mod.
- Başka bir vericiden gelen sinyallerin dağıtımı için bağlı modunun kullanılması birden fazla odanın kullanılabilmesine olanak sağlar
- Kanallarda ilerlendikçe kademeli olarak artan ton ile her giriş/kanal için farklı bir frekans tonu üreten test modu
- Ses seviyelerinin ince ayarının yapılmasına olanak sağlamak için her giriş için ayarlanabilir hassasiyet
- Ses izleme için dahili mini kızılotesi dağıtıcı
- Ekran üzerinden dağıtıcı ve sistem durumu gösterimi
- Çoklu verici sisteminde ayırt edilebilmeleri için, her vericiye kurulum tarafından benzersiz bir isim verilebilir
- Kurulum tarafından her ses kanalına farklı bir isim verilebilir. Bu isimler bir seçenek listesinden seçilebilir veya manuel olarak girilebilir
- Acil durum mesajlarının tüm kanallara otomatik dağıtımı
- Otomatik bekleme/açık fonksiyonu
- DCN sisteminden kullanılan kanal numaralarının otomatik senkronizasyonu
- Evrensel şebeke gücü özelliği, tüm dünyada kullanılabilmesine olanak sağlar
- Masaüstü kullanım veya raf montajı için 19" (2U) şık muhafaza
- Kolay taşıma için tutacaklar

- ▶ **Maksimum 4, 8, 16 veya 32 ses kanalı yayınlayabilir**
- ▶ **DCN Next Generation veya CCS 800 gibi analog sistemlerle kullanılabilir.**
- ▶ **Kanalların esnek konfigürasyonu ve etkili dağıtım için kanal kalitesi modları**
- ▶ **Verici ve sistem konfigürasyonu, ekran ve bir adet döner düğme ile gerçekleştirilir.**

Kontroller ve Göstergeler

- Durum bilgileri ve verici konfigürasyonu için 2 x 16 karakterlik LCD ekran
- Menüler arasında gezinmek ve konfigürasyon için döner düğme
- Ön panelde güç açık/kapalı anahtarı

Ara bağlantılar



Ara bağlantılar (vericinin arkasında)

- Güç bağlantısı için Avrupa tipi erkek soket
- LBB 3422/20 Simetrik Ses Girişi ve Çevirmen Modülünü kabul etmek için ses veri yolu bağlantılı yuva (H 15, dışı)
- Asimetrik ses sinyallerinin girişi için 4, 8, 16 veya 32 cinch konnektör
- Salonun simetrik sinyal girişi, acil durum veya müzik için XLR soketler
- Acil durum mesajlarının dağıtımı için bir terminal blok soketi

- Giriş ve kanalların izlenmesi için 3.5 mm (0,14 inç) stereo kulaklık soketi
- Başka bir vericiden HF sinyalinin alınması için BNC konnektör
- HF sinyalinin 30 adete kadar dağıtıcıya verilmesi için BNC konnektörler
- DCN Yeni Nesil sistemi içinde bağlantı için Optik Ağ Konnektörleri*

* LBB 4416/xx Optik Ağ Kabloları gereklidir

İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	INT-TX verici
1	19" raf montaj braketleri, birlikte verilen modüller için sökülebilir ayak ve montaj aksesuarları ürünle birlikte verilir
1	CD-ROM üzerinde sistem kurulumu ve kullanma kılavuzu
1	Ana şebeke kablosu

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Ana şebeke gerilimi	90 - 260 V, 50 - 60 Hz
Güç tüketimi çalışır durumda, maksimum bekleme	55 W 29 W
Asimetrik ses girişleri	+3 dBV nominal, +6 dBV maksimum (± 6 dB) +15 dBV nominal, +18 dBV maksimum (± 6 dB)
Simetrik ses girişleri	+6 - +18 dBV nominal
Acil durum anahtar konnektörü	acil durum kontrol girişi
Kulaklık çıkışı	32 ohm - 2 kohm
HF girişi	nominal 1 Vpp, minimum 10 mVpp, 75 ohm
HF çıkışı	1 Vpp, 6 VDC, 75 ohm

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D) masaüstü kullanım için, ayakla	92 x 440 x 410 mm (3,6 x 17,3 x 16,1 inç)
19" raf kullanımı için, braketle	88 x 483 x 410 mm (3,5 x 19 x 16,1 inç)
braketlerin önü	40 mm (1,6 in)
braketlerin arkası	370 mm (14,6 in)
Ağırlık braketler olmadan, ayak ile	6.8 kg (15,0 lb)
Montaj	Masaüstüne sabitleme veya 19" raf montajı braketleri Masaüstünde serbestçe durabilmesi için çıkarılabilir ayaklar
Renk	Siyah (PH 10736) ve gümüş

Sipariş Bilgileri

INT-TX04 4 Kanallı Verici

INT-TX08 8 Kanallı Verici

INT-TX16 16 Kanallı Verici

INT-TX32 32 Kanallı Verici

Donanım Aksesuarları

INT-TXK04 Verici Yükseltme Seti
4 kanal

INT-TXK08 Verici Yükseltme Seti
8 kanal

INT-TXK16 Verici Yükseltme Seti
16 kanal

INT-TXK32 Verici Yükseltme Seti
32 kanal

LBB 3422/20 Simetrik Ses Girişi ve Çevirmen Modülü

LBB 3423/00 DCN Arabirim Modülü

Turkey:
Bosch Güvenlik Sistemleri / Türkiye
Satış Ofisi
Ahi Evran Cad. N:1
Polaris Plaza K:22
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 0660
Fax : +90 212 346 0042
www.boschsecurity.com/tr

Represented by